



Spesifikasjoner

Motor 1 fase 220v. 2,2 kw.
vekt 30 kg
lengde 54 cm
bredde 25cm
høyde 28 cm
trommeldiameter 8,7cm
diameter trommelsider 19cm

Wirehastighet første lag 8m/min
wirehastighet med 30m 6mm innspolet 13m/min
wire kapasitet trommel 55m 6mm
løftekraft første lag 850kg. 30m innspolet 600kg

Vinsjen har full brems når man stopper. Når strømmen er av står og brems på.
Kapslingsklasse IP40 , så må beskyttes mot nedbør når ikke i bruk. Radiosender er IP54. Rekkevidde sender opptil 100 meter. Vinsjen kan kjøres sammenhengende opp mot 10 minutter før motor blir for varm.

Kjøring av vinsj



Kobles til strømmettet 1 fase 220 v.minimum 10 amp treg sikring. Det røde lyset i mottaker boksen vil blinke .

Trommel kjøres ved å trykke på en av knappene på den orange kabelstyringen. Ene eller andre veien

Trommel kjøres og ved hjelp av senderen til radiostyringen. Senderen er ferdig parert med mottaker. Trykk først på grønn startknapp. Trykk så på opp eller ned knappene for å kjøring av trommel. Rødt lys på mottaker vil blinke hurtig.



Senderen leveres med 2 stk AA batterier. For bytte skru av lokket på baksiden (4 skruer) Lagres senderen i lengre tid , ta ut batteriene.

Vedlikehold



Girkassen er ferdig smurt med grease (ikke olje) Etter 3-5 år kan man åpne pluggen oppå girkassen og spraye rundt med grease. Spray gjerne Prolan (sauefett) eller lignende på ståldeler slik som skruer , fotjern osv. Prøv og å få sprayet inne i hulrommet på trommel.

Wire

Det kan brukes stål eller syntetisk wire opptil 8 mm tykkelse. Stålwire festes ved å tre den inn i det lille hullet på trommel og ut det store Tre en passende mutter inn på wire og press eller slå den fast. Dra den tilbake inn i trommel. Syntetisk wire kan man slå en 8 talls knute på. Wire spoles inn i underkant av trommel når motor er til venstre som på bildet under.

Det må være minst 5 runder stålwire igjen på trommel under belastning. Syntetisk wire er glattere så bør være 10 runder (2,7meter)



Montering

Beregnet for horisontal montering på gulv eller annet stødig underlag. Kan og monteres vertikalt på vegg, se bilde under men wire vil fort kollidere med jernene som holder vinsjen sammen. 15-20 grader nedover med wire kan gå bra.

Fotjernene har tilsammen 8 hull men det holder å Bruke 4 stk 10 -12 mm bolter ,1stk i hver ytterkant.



Husk bruk av vinsj kan være farlig.